

# avidsen



SUPPORT  
CALL



GUARANTEE

## HomeSecure


### ALLARME CONNESSO SENZA FILI

Il sistema di allarme che controlla la tua casa

Cod.127055



Rilevamento  
movimenti



Rilevamento apertura



Sirena



Wi-Fi



Rete mobile

#### PROTEGGI GLI INTERNI DELLA CASA IN TUTTA SEMPLICITÀ

Il kit di allarme HomeSecure è facile da installare e ti permette di proteggere e tenere sotto controllo la tua casa monitorando accessi e movimenti.

La centrale connessa a Internet avverte immediatamente di eventuali intrusioni quando non si è in casa, mentre la potente sirena integrata rafforza l'effetto dissuasivo. L'allarme può essere gestito tramite la tastiera touch, i telecomandi o il badge in dotazione e l'app per smartphone avidsen Home, ma anche via SMS o telefonicamente (richiede una scheda SIM, non inclusa).





**Rilevamento movimenti**  
I rilevatori di movimento in dotazione notificano alla centrale qualsiasi movimento



**Rilevamento apertura**  
Il rilevatore in dotazione controlla lo stato di apertura del portone d'ingresso



**Sirena**  
Potente sirena integrata nella centrale



**Wi-Fi**  
Connessione Internet senza fili per controllare l'allarme a distanza e interagire con i prodotti della gamma avidsen Home



**Rete mobile**  
Connessione di emergenza alla rete mobile (scheda SIM non inclusa)



## VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Design sobrio e curato della centrale e dei relativi accessori per installare l'allarme senza dare nell'occhio
- Inserimento parziale o totale per una protezione efficace sia quando non si è in casa, che di notte
- Due rilevatori di movimento inclusi per controllare 2 zone diverse e un rilevatore di apertura per il portone d'ingresso
- Connessione e controllo tramite Wi-Fi o rete mobile (scheda SIM non inclusa) e batteria di emergenza interna per garantire un'operatività e una disponibilità costanti. Sia la centrale sia tutti gli accessori sono dotati di sensori antisabotaggio
- Tutte le pile necessarie per la centrale e gli accessori inclusi sono in dotazione
- Il kit di allarme è parte integrante della gamma avidsen Home; questo permette ad esempio di utilizzarlo per accendere delle lampadine avidsen HomeLight (non incluse) quando viene rilevata un'intrusione

Funziona con l'app



avidsen Home



## CONTENUTO DEL KIT

- Una centrale con tastiera touch, alloggiamento per scheda SIM (non inclusa), sirena, batteria di emergenza interna e lettore di badge RFID
- Alimentatore di rete
- Due rilevatori di movimento senza fili
- Un rilevatore di apertura per porte e finestre
- Due telecomandi
- Un badge RFID
- Viti e tasselli per fissare ogni elemento incluso nel kit
- Tutte le pile necessarie per l'installazione



# CARATTERISTICHE TECNICHE



## CENTRALE

Alimentazione	12Vdc 1A tramite adattatore di alimentazione (incluso)
Batteria di emergenza	Integrata, Li-ion 7.4V 600mAh, autonomia 8h in stand-by
Frequenze radio	Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n Rete mobile 850/900/1800/1900MHz Trasmissione senza fili accessori 433MHz, portata 80m in campo libero
Contatti	Tramite rete mobile (scheda SIM non inclusa): Chiamate vocali fino a 5 numeri di telefono SMS fino a 5 numeri di telefono Tramite Wi-Fi e app avidsen Home: nessuna limitazione
Sirena	95dBa a 1m
Numero massimo di accessori	Fino a 10 telecomandi Fino a 60 rilevatori senza fili Fino a 30 badge RFID
Temperatura di funzionamento	da -10°C a 55°C Umidità relativa fino all'80% senza condensa
Dimensioni	185 x 125 x 25 mm

## RILEVATORE DI MOVIMENTO

Alimentazione	3Vdc tramite 2 pile AA LR6 1,5V incluse
Frequenza radio	433MHz portata 80m in campo libero
Distanza e angolo di rilevamento	8m - angolo di visione orizzontale di 110°
Dimensioni	107 x 53 x 32 mm

## RILEVATORE DI APERTURA

Tipo	Rilevatore magnetico compatibile con porte e finestre a battente o scorrevoli
Alimentazione	1.5Vdc tramite 1 pila AA LR6 1.5V inclusa
Frequenza radio	433MHz portata 80m in campo libero
Dimensioni	70.4 x 33.6 x 17.5 mm

## TELECOMANDO

Alimentazione	3Vdc tramite 1 pila CR2025 inclusa
Frequenza radio	433MHz portata 80m in campo libero
Dimensioni	58,4 x 31,4 x 10,0 mm

## BADGE RFID

Portata di lettura	5 cm
Dimensioni	107 x 53 x 32 mm



Bisogno di aiuto?

**Aidssy**

risponde a tutte le tue domande  
sul sito [www.avidsen.com](http://www.avidsen.com)



3345111270551